



BEKNOPTE HANDLEIDING STEMBUREAU

Gemeenteraadsverkiezingen 13 oktober 2024

28

Druk op "Stemmen afsluiten" om het proces te beëindigen.

29

Druk op: "Bevestigen" om het stembureau definitief te sluiten.

30

De voorzitterscomputer sluit de sessie af...



Opgelet, verwijder de USB-stick enkel wanneer de voorzitterscomputer dat expliciet aangeeft.

31

Houd de aan-/uitknop van de stemcomputer ingedrukt tot hij is uitgeschakeld. Doe dit voor alle stemcomputers.

32

De voorzitterscomputer vraagt om één USB-stick uit de stembus te trekken en in één van de stemcomputers te steken om het kerncijferrapport af te drukken.

33

Start één vooraf uitgeschakelde stemcomputer opnieuw op met de USB-stick en volg de instructies op het scherm.

34

Na het afdrucken van het kerncijferrapport plaatst u de USB-stick terug in de USB-poort van de elektronische stembus. Druk op "einde".

35

Druk nu op: "Computer afsluiten", De voorzitterscomputer zal zich automatisch uitschakelen. Na het **volledig uitschakelen** kunt u de sticks uitnemen.

Helpdesk

02 / 800 33 50

Steek de USB-sticks samen met het kerncijferrapport in de daartoe voorziene envelop, verzegel de envelop en breng deze naar het gemeentelijk hoofdbureau.

OPSTARTEN

1

Plaats de twee zwarte USB-sticks in de USB-poorten van de elektronische stembus, alvorens u de voorzitterscomputer opstart.

2

Houd de aan-/uitknop voldoende lang ingedrukt tot de voorzitterscomputer aan staat.

3

Wacht geduldig tot de computer is opgestart en vul de ontvangen login en het wachtwoord in.

4

Als de gegevens correct zijn, kan u op het "✓" teken drukken.

5

Om verder te gaan, druk op: "Aanmelden".

6

Controleer hoe de randapparatuur is aangesloten. Druk op ok om verder te gaan.

7

Na de initialisatie kan u overgaan tot het installeren van de stemcomputers. Druk op: "Stemcomputers installeren".

8

Wacht tot de computer aangeeft dat u beide USB-sticks mag verwijderen!


9

Verwijder één of beide USB-sticks om de stemcomputers één per één op te starten. **Opgelet: enkel verwijderen als het voorzittersscherm dit aangeeft.**

Wat als een stemcomputer opnieuw moet worden opgestart?

Let op: Tijdens het stemmen moet er steeds **één USB-stick** in de stembus blijven.

Een stemcomputer opnieuw opstarten doet u door eerst de knop zoals hier rechts afgebeeld te drukken en te wachten tot het scherm aangeeft dat u de USB-stick kunt verwijderen. Tijdens de installatie kunt u doorgaan met het stemmen. U vindt deze knop links onder op uw scherm.



STEMMEN

10

Plaats de USB-stick in de poort aan de linkerkant van de stemcomputer

11

Houd de aan-/uitknop ingedrukt tot de stemcomputer opstart.

12

Wanneer u het logo :“Verwijder de USB-stick uit de stemcomputer” rechtsboven in het scherm ziet...

13

...dan kan u de USB-stick uit de stemcomputer nemen om er andere stemcomputers mee op te starten.

14

Sluit beide klepjes.

15

Wanneer ALLE stemcomputers zijn opgestart kan u de USB-sticks terugplaatsen in de USB-poorten van de elektronische stembus, het programma gaat automatisch verder.

STEMMEN

16

De voorzitterscomputer geeft aan wanneer de installatiewizard is beëindigd, druk dan op “Einde”.

17

U kan nu de verkiezing openen door te drukken op : “Verkiezing openen”

18

Eens de verkiezing is geopend, kan u chipkaarten voor de kiezers activeren door te drukken op : “Activeer kaarten”.

Stemming van de bureauleden: De leden brengen in het geheim hun stem uit, elk in een ander stembokje in de mate van het mogelijke. Daarna controleren ze hun stem met de handscanner en vervolgens scannen ze hun ticket op de stembusscanner. Hun stem wordt op die manier opgeslagen en geteld.

19

Het stembureau is opgestart, u kan nu chipkaarten activeren.

20

Plaats de chipkaart in de kaartlezer om ze te activeren naargelang het type kiezer.

21

Eens de kaart geactiveerd is, kan u ze aan de kiezer overhandigen zodat hij zijn stem kan uitbrengen.

22

De kiezer kan nu stemmen door zijn chipkaart in de stemcomputer te steken.

23

Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht op de stemcomputer, moet hij zijn geprinte stembiljet scannen.

24

De kiezer mag zijn stembiljet meermaals scannen, de uitgebrachte stem wordt immers slechts éénmaal opgeslagen maar de elektronische klep zal telkens openen.

AFSLUITEN

25

Na het scannen van het stembiljet verschijnt de melding op het scherm dat de stem is opgeslagen. De elektronische klep zal opengaan. Het stembiljet **moet** in de stembus gestoken worden.

26

Om 16 uur moet u het stembureau sluiten.

27

Druk hiervoor op het “Exit” teken om het scherm te verlaten.

